

GDS-300/200 シリーズ バージョンアップ(Ver1.14)のお知らせ

GDS-300/200シリーズのオシロスコープ画面ではHold機能により、パネルロック機能がありました。拡張 DMM アプリケーションにはパネルロックの機能は存在しませんでした。今回バージョンアップでは拡張 DMM アプリケーションにパネルロック機能などを追加いたします。

拡張 DMM アプリケーションに追加された機能について


・パネルロック機能

間違っってパネルを触るなどの不用意な操作による設定変更を回避するために、パネルロック機能を追加しました。

・画面保存機能

拡張 DMM アプリケーション動作時の画面を保存する機能を追加しました。


追加機能の操作

モード選択ダイヤルの中央にカメラ/ロックのアイコンを用意しました。アイコンを長押しするとアイコンの上側にカメラとロックのボタンが表示されます。

- ・カメラのボタンにドラッグ&ドロップを行うと表示画面をディスクに保存します。
- ・ロックのボタンにドラッグ&ドロップを行うと、カメラ/ロックアイコンがオレンジのロックアイコンになりパネルロックとなります。
- ・パネルロックの解除はブザーが鳴るまでロックアイコンを長押し(約 3 秒)してください。
- ・パネルロックは電源をオフしても解除されます。



カメラ/ロックアイコン長押し時表示



パネルロック表示

ファームウェアのバージョンアップの方法は以下の通りとなります。。

1. ユーティリティメニューで USB デバイスポートを HDD にして PC に接続します。
2. 本器のルートディレクトリに新しいファームウェア (gds200_V114.upg)を PC からコピーします。
3. ユーティリティメニューで USB デバイスポートを通信にします。
4. ファイルマネージャーでルートディレクトリにある新しいファームウェアをタップします。
5. ポップアップで更新メッセージが出ますのでOKをタップしてください。更新が行われますので電源がオフにならないようにしてください。内部バッテリーで動作している場合は AC アダプタをつないでください。
6. 完了の表示が出ますので、電源を再投入してください。